



## EQUIPO DE P.A.T. Y EN CORTOCIRCUITO PARA CUADROS BT

### Detalles técnicos:

Modelo: PIMT-BT-TW2164

Norma o certificado: UNE EN 61230

Nacionalidad: FRANCIA

### Utilización

Este equipo nos permite poner a tierra y en cortocircuito los cuadros eléctricos de BT, las pinzas de contacto TW2164 permiten una conexión en barras hasta 25mm de espesor, el equipo nos permite sustituir las pinzas de contacto por otras de diferente configuración sin necesidad de herramientas.

### Composición

- 4 Pinzas de barra plana, con apertura máxima de 25mm, modelo TW2164.
- 3 Cables de cortocircuito de 35 mm<sup>2</sup> y 0.55m de largo.
- 1 Cable a tierra de 35 mm<sup>2</sup> y 1.10m de largo.
- 1 Torno para conexión al punto de descarga: piqueta, varilla, malla, etc., modelo: NB8.
- 1 Trifurcación desmontable ( para sustitución de cables dañados ).
- 1 Maleta de PVC para su transporte.

